

Dezaktywator AMB-2011

narzędzie do dezaktywacji metek

Opis produktu

Metki umieszczone na sprzedawanych produktach zabezpieczają towar przed kradzieżą. Odpowiednia dezaktywacja zabezpieczonego produktu pozwala klientowi na opuszczenie sklepu bez wzbudzania alarmu systemu przeciwkradzieżowego.

Dezaktywator AMB-2011 marki Sensormatic jest doskonałym narzędziem pozwalającym sprzedawcom na szybką i sprawną dezaktywację metek w punktach kasowych.

Zasięg dezaktywatora wynosi ponad 15 cm. AMB-2011 potrafi wykryć aktywne zabezpieczenie już w odległości 15,2 cm od powierzchni urządzenia, a metkę dezaktywuje już z odległości 10,1 cm. Praca z nim jest niezwykle prosta. Kasjer ustawia towar kodem kreskowym do urządzenia wprowadzając metkę płynnym ruchem w strefę dezaktywacji.

Oprócz dezaktywacji zabezpieczeń urządzenie AMB-2011 pozwala również na weryfikację obecności lub aktywności metki na towarze dzięki funkcji „Double-Checker”. Opcja ta może być wykorzystana przy kasie w celu sprawdzenia prawidłowej dezaktywacji metek na towarze lub w przymierzalniach, gdzie istotne jest, żeby w trakcie przymierzania odzieży i akcesoriów nie zostały uszkodzone zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dźwięku jaki będzie sygnalizował dezaktywację i detekcję, co pozwala na odróżnienie poszczególnych sygnałów generowanych przez różne elementy systemu EAS zainstalowane w sklepie.

Dodatkowo urządzenie AMB-2011 może być zintegrowane z Punktem Obsługi Klienta uruchamiając dezaktywację tylko w momencie zeskanowania przez kasjera kodu kreskowego produktu, co gwarantuje, że zabezpieczenie zostanie zdezaktywowane jedynie w przypadku zakupu produktu. Jednocześnie pozwoli zminimalizować liczbę sytuacji, w których towar z nieaktywną metką zostanie odłożony na półkę sklepową.

AMB-2011 posiada funkcję trybu czuwania, która pozwala na zredukowanie zużycia energii, a dodatkowo blokuje urządzenie przed użyciem przez nieuprawnione osoby.



Zalety

- niewielki rozmiar oraz możliwość wbudowania urządzenia w blat punktu kasowego, pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca w punkcie kasowym,
- opcjonalna funkcja „Double Checker” umożliwia weryfikację aktywności zabezpieczeń na towarze, co pozwala na minimalizację liczby fałszywych alarmów systemu EAS,
- wskaźnik optyczny i dźwiękowy ułatwia personelowi weryfikację procesu dezaktywacji, a dodatkowa możliwość zmiany dźwięku ułatwia odróżnienie sygnalizacji dezaktywatora AMB-2011 od pozostałych sygnałów systemu EAS,
- kompaktowa konstrukcja oraz zintegrowana centrala nie wymaga instalacji dodatkowych elementów sterujących,
- możliwość przełączenia urządzenia w tryb czuwania, pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia.

Dezaktywator AMB-2011

narzędzie do dezaktywacji metek

Kompatybilność

Dezaktywator AMB-2011 jest kompatybilny ze wszystkimi metkami akusto-magnetycznymi (58kHz) oferowanymi przez SKYNET Polska. Dezaktywator można dokupić do już posiadanych systemów marki Sensormatic wykorzystujących technologię UltraMax.

Dezaktywator nie wymaga oddzielnej centrali sterującej, a jedynie podłączenia do zasilania.

Zastosowanie

Dezaktywator AMB-2011 sprawdza się zarówno przy dezaktywacji produktów, których metkowanie odbywa się w punkcie sprzedaży, jak również w przypadku produktów zabezpieczanych źródłowo przez producenta, np.: płyty CD, DVD czy inne produkty. Urządzenie może być z powodzeniem stosowane w małych sklepach o ograniczonej przestrzeni. Jest to rozwiązanie zajmujące niewiele miejsca, dzięki czemu można je zainstalować w miejscu najwygodniejszym dla użytkownika.

Parametry techniczne:

Technologia:	Akusto-Magnetyczna 58kHz,	
Wymiary:	Długość:	210 mm
	Szerokość:	160 mm
	Grubość:	40 mm
Zasięg detekcji:	15,2 cm	
Zasięg dezaktywacji:	10,1 cm	
Integracja ze skanerem		
kodów kreskowych (POS):	TAK	
Waga:	0,95 kg	
Zasilanie:	100-240 V AC 50Hz	
Pobór mocy:	<30 W	
Temp. pracy:	0°C do 35°C	
Wilgotność:	0 do 90%, bez kondensacji	
Certyfikacja	Kompatybilność	
	Elektromagnetyczna	
	47 CFR, część 15 EN 300 330	
	2 V1.3.1 EN 301 489	
	1 V1.6.1 EN 301 489	
Bezpieczeństwo	3 V1.4.1 EN 50364:2001	
	UL 60950-1:2001 CISPR 22	
	EN 60950-1:2001	

Numery katalogowe

ZBAMB2011

Dezaktywator AMB-2011 montowany na blacie.

ZPFM-B1

Uchwyt do montażu dezaktywatora wpuszczanego w blat.

ZPSTP-RA1

Stacyjka na kluczyk wyłączająca dezaktywator.

